

Decreto del 23/12/1976 n. 13813 - Min. Finanze

Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 345 del 29 dicembre 1976

Articolo 7

Carattere alfabetico di controllo.

Articolo 7 - Carattere alfabetico di controllo.

In vigore dal 13/01/1977

Il sedicesimo carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi quindici caratteri. Esso viene determinato nel modo seguente: ciascuno degli anzidetti quindici caratteri, a seconda che occupi posizione di origine pari o posizione di ordine dispari, viene convertito in un valore numerico in base alle corrispondenze indicate rispettivamente ai successivi punti 1) e 2).

1) Per la conversione dei sette caratteri con posizione di ordine pari:

A o zero = zero B o 1 = 1 C o 2 = 2 D o 3 = 3 E o 4 = 4 F o 5
= 5 G o 6 = 6 H o 7 = 7 I o 8 = 8 J o 9 = 9 K = 10 L
= 11 M = 12 N = 13 O = 14 P = 15 Q = 16 R
= 17 S = 18 T = 19 U = 20 V = 21 W = 22 X
= 23 Y = 24 Z = 25

2) Per la conversione degli otto caratteri con posizione di ordine dispari:

A o zero = 1 B o 1 = 0 C o 2 = 5 D o 3 = 7 E o 4 = 9 F o 5
= 13 G o 6 = 15 H o 7 = 17 I o 8 = 19 J o 9 = 21 K = 2 L
= 4 M = 18 N = 20 O = 11 P = 3 Q = 6 R
= 8 S = 12 T = 14 U = 16 V = 10 W = 22 X
= 25 Y = 24 Z = 23

I valori numerici così determinati vengono addizionati e la somma si divide per il numero 26.

Il carattere di controllo si ottiene convertendo il resto di tale divisione nel carattere alfabetico ad esso corrispondente nella sotto indicata tabella:

zero = A 1 = B 2 = C 3 = D 4 = E 5 = F 6 = G 7 = H 8 = I 9
= J 10 = K 11 = L 12 = M 13 = N 14 = O 15 = P 16 = Q 17 = R
18 = S 19 = T 20 = U 21 = V 22 = W 23 = X 24 = Y 25 = Z

[Torna al sommario](#)